


1. 没有账号的情况下首先注册账户，登录网站 <http://wifi.myembed.com/>



2. 点击我要注册，注册的用户名需要是有效的邮箱地址



### 3. 注册成功进入如下界面：



### 4. 添加购买的设备，点击‘设备管理’下的‘设备添加’

#### 注意事项：

- (1) 如不知道探针设备的 MAC 地址，请向客服咨询；
- (2) MAC 地址的格式一定要**大写**，带**冒号**；
- (3) rssi 上传间隔的单位为秒；
- (4) 黑白名单结合 MAC 地址过滤使用，一般情况下直接忽略即可。

The screenshot shows the 'Add Device' form in the iSen management interface. The form includes the following fields and options:

- 设备名字: 2016-09-23 17:41:25
- 设备mac地址: C8:E7:D8:B3:45 (highlighted with a red box)
- Mac 地址过滤: (empty field)
- 黑白名单: ☒ 白名单 ☐ 黑名单
- 传输方式: ☒ UDP
- UDP下IP: 192.168.1.100
- UDP端口: 9999
- rssi上传间隔: 1
- 帧类型: ☒ 管理帧 ☒ 数据帧 ☒ 控制帧
- 备注: 备注

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Submit' and 'Reset'.

### 5. 配置完毕点击 submit 按钮保存配置，**设备必须通电联网（接入广域网），需要等待几十秒左右，配置才能下发到设备。**